



DA466

VAN MEDEVOORT

DA-CONVERTER 24bit/192kHz



Eigenschappen:

- tweekanaals 24bit/192kHz da-converter met 6 (9) ingangen en vM Clock
- SPDif ingang 1 omschakelbaar tussen XLR en RCA
- SPDif ingangen 2 en 3 omschakelbaar tussen RCA en optisch
- Q-link voor hoogwaardige I2S aansluiting met eigen vM Clock
- 2 USB-B ingangen met elk een eigen converter en een vM Clock
- gebalanceerde XLR en RCA cinch vergulde analoge uitgangen
- uiterst muzikale performance, zeer lage vervorming
- goudcontact relais in schakel- en muting circuits
- afstandsbedienings functie voor ingangen, mute en standby
- frontplaat: zilver / zwart

De Van Medevoort DA466 stereo da-converter is opgebouwd met zeer hoogwaardige componenten, de best klinkende chip-sets, met extreem lage vervorming en jitter voor de meest muzikale weergave bij elk soort muziek. De behuizing is zeer robuust met een prachtige afwerking en voorzien van een exclusieve frontplaat. Uitsluitend hoogwaardige onderdelen van audiofiele kwaliteit zijn toegepast. Drie SPDif ingangen omschakelbaar voor diverse aansluitingen. Er is een Q-Link, unieke I2S ingang voor de beste aansluiting van bijvoorbeeld de CT460 cd transport. En zelfs twee USB ingangen, elk met eigen converters. Alle disciplines hebben een eigen vM Super Clock, dus totaal drie. Ongeacht welk ingangs formaat wordt aangeboden, de a-synchrone SRC laat de dac chip altijd op de meest optimale frequentie en resolutie werken. De converter heeft twee uitgangen, waarvan één gebalanceerd XLR.

Specificaties:

SPDif ingangen RCA / XLR	24bit - 192kHz	75 / 110 Ohm
SPDif ingangen optisch	24bit - 100kHz	Toslink
Q-Link ingang	16bit - 44.1kHz	cd formaat
USB ingangen	16bit - 50kHz	
SRC voor alle bronnen	24bit - 192kHz	
uitgangsspanning nom.	2,2 Volt	
uitgangsimpedantie	< 50 Ohm	
signaal / ruis verhouding	> 120 dB	
vervorming	< 0,002 % / 0,1	-100.000 Hz
voeding	230-240 Volt / 50-60 Hz	
opgenomen vermogen	10/20 Watt	standby/on
gewicht	8,5 kg	
maten b x h (h+voeten) x d	434 x 88 (102)	x 395 mm

Opties: vM Silver Cable
RS232 aansluiting
vM PFM2 lichtnet filter

Bezoek onze website voor meer informatie.
www.vanmedevoort.com of www.audioart.nl
Copyright © 2011 Audioart / Nederland
Wijzigingen voorbehouden.

Audioart
AUDIO PRODUCTS

Herenweg 15, 3602 AM
Maarsse, Nederland
Tel.: 0031(0)346 59 02 90
E-mail : info@audioart.nl